




# Doro PhoneEasy® 312cs

bedienerfreundliches Telefon mit  
großem Display

-  extra großes Display mit hohem Kontrast
-  einfacher Drehregler für Lautstärke
-  Freisprechen

Ein Bestseller, der kein Netzteil benötigt und somit unabhängig von einer Stromsteckdose aufgestellt werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über die Telefonleitung, so dass Sie nur ein Anschluss-Kabel brauchen. Einfache Bedienung mit großen Tasten, übersichtliches Display, Freisprecheinrichtung und sogar eine visuelle Rufanzeige sind die wesentlichen Merkmale dieses Tisch- oder Wandtelefons.





Lautstärkeregler  
(unter dem Hörer)

Freisprechtaste mit  
Kontroll-Anzeige

# Doro PhoneEasy® 312cs

Farbe: weiß / grau

## Ergonomie

- Kontraststarke Tasten mit niedrigreflektierender Oberflächenbehandlung
- Tasten mit Muldeinprägung
- Leicht zu reinigende Oberflächen
- Niedriges Frontprofil zur einfachen Bedienung

## Akustik

- Min. Empfangspegel (dB (A)) 94
- Max. Empfangspegel (dB (A)) 106
- Hörgerätekompatibel (HAC) 106
- Mit Hörgeräten kompatibel
- HAC Pegelempfindlichkeit bei 1 KHz (dB-A/M) -24
- HAC zulässiger Frequenzbereich
- Maximale Klingellautstärke (dB (A) bei 1-Meter-Abstand) 85
- Optische Anrufsignalisierung

## Anrufsignal

- Klingeltöne 1
- Klingellautstärkeinstellungen (ohne AUS) 3
- Klingelabschaltung

## Anruf/Gespräch

- Wahlwiederholungsspeicher 15 (dynamisch)
- Präfix-Option
- Zielwahlspeicher 3
- Lautstärkeinstellungen mit Drehknopf
- Telefon mit integriertem Lautsprecher (Freisprechen)

- Lautstärkeregelung für den Lautsprecher
- Gesprächsdauerezähler

## LCD-Display

- Auf Symbolen basierende Menü-Navigation
- 7 Segmente
- Grafische Punktmatrix
- Größe des Displays (mm) 95\*35
- Zeilen/Zeichen 2/9
- Große Displayschrift
- Uhr

## Anruferkennung

- Rufnummernanzeige beim Klingeln
- Namensanzeige aus dem Telefonbuch
- Namensanzeige aus dem Telefonnetz\*\*
- Datums- und Uhrzeitanzeige
- Anruflisteneinträge 15 (dynamisch)
- Erkennung von doppelten Namen im Speicher

## Technische Funktionen

- Wandmodell
- Tischmodell
- Flashzeit 100/300/600 ms

## Stromversorgung

- Batterien (enthalten)\*\*\* 4\*AA

\* abhängig von Netzunterstützung

\*\* Landabhängig

\*\*\* für Speichererhalt bei Telefonnetzausfall



Kölner Str. 12 / 53840 Troisdorf

Tel: 02241- 397 5 773 Fax: 02241 – 397 5 774

[www.trofon.de](http://www.trofon.de)

[info@trofon.de](mailto:info@trofon.de)



[www.doro.com](http://www.doro.com)